

# 활선안전경보기

## 제품의 특징

본 경보기는 전력설비 작업시 작업자의 부주의나 착오를 사전에 예방하여 감전사고를 예방 또는 방지 목적으로 제작되었습니다.

본 경보기는 충전선로에 접근시 안전거리에 근접하게 되면 단속음(삐-삐)이 발생합니다. 또한 전위를 검출하는 안테나(ANT)가 몸체를 중심으로 양면으로 검출할 수 있어서 종전의 제품보다 안전도가 높고 사고예방에 만전을 기할 수 있습니다.

## 사용방법 및 규격

- 경보기의 전면에 있는 TEST S/W를 눌러 단속음이 발생하는지 확인한 후(TEST S/W를 눌러 단속음이 나면 이상이 없음) 사용하십시오.
- 팔뚝에 착용시는 보조 밴드의 조이게를 이용, 임의 조정하여 착용하며 안전모에 착용시는 경보기가 벗어나지 않게 안전모 양측에 걸고리를 고정하여 사용하십시오.

### 〈경보기 각부위 명칭〉



Model : DA3505  
의정등록출원 제8900호

### 전압별 정보거리

단위:cm

전압	거리
AC 80V	활선에 접촉
AC 220V	활선에 접촉
AC 3300V	60 ± 10%
AC 6600V	80 ± 10%
AC 22.9KV	110 ± 10%

※주위의 설치 구조 및 조건에 따라 감지 거리가 달라질 수 있음

## 취급시 유의사항

- 활선에 접촉시는 활선경보기의 몸체를 손으로 잡고 감지부를 활선에 접촉한다.
- 감지부의 방향에 따라 감도의 영향이 있으므로 유의하십시오.
- 음이 약하면 건전지를 교체한 후 사용하십시오.
- 사용하기전 반드시 TEST S/W를 눌러 동작 상태를 확인하십시오.
- 고압 절연 장갑이나 옷 속에 넣어 사용하면 감지 거리가 부정확하므로 반드시 외부에 부착하십시오.
- 건전지는 수은건지 CR1616건전지를 사용하며 6~7개월에 한번 교체하되 건전지 교체시 ⊕, ⊖극성이 틀리지 않게 유의하십시오(사용횟수에 따라 달라질 수 있음).
- 배터리 극성은 커버를 열면 스프링 부착면이 ⊖이고 반대쪽이 ⊕극성입니다.

Battery구입은 카메라 취급 점포 및 Battery전문 취급점에서 구입하실 수 있습니다.  
Battery 구입이 어려울 경우 본사 및 대리점에 문의하시기 바랍니다.



# DADA ELECTRIC CO., LTD.

TEL : (032)675-4480~1 / (032)656-1696 <http://www.dadafl.co.kr>